

ZDROJ XTENDLAN ZSW09F-1213-96B

Cena celkem:	1 716 Kč (bez DPH: 1 418 Kč)
Běžná cena:	1 887 Kč
Ušetříte:	172 Kč
Kód zboží:	NETXTE2086
Part No.:	ZSW09F-1213-96B
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**XtendLan ZSW09F-1213-96B**

Stabilizovaný napájecí zdroj pro devět spotřebičů s okruhem pro nabíjení a připojení záložní baterie. Nastavitelné výstupní napětí DC 12-13 V, každý port max. 1,5 A. Celkový výstupní proud 8 A. Skříňka na zeď s instalovaným PCB, kabelové průchodky. Připojení kabelů k interní svorkovnici. Ochrana proti zkratu přístrojovou pojistkou, ochrana proti přepětí. LED signalizace funkčnosti portů.

Bateriový okruh dobíjen 1 A. Ochrana proti zkratu baterie a ochran baterie proti úplnému vybití.

Upozornění: baterie není součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Výstupní obvod:**

Výstupní napětí: 12 V DC, regulace trimrem 11,5-13,4 V DC

Výstupní proud: 8 A (+1 A dobíjení baterie)

Celkový výstupní výkon: 96 W (+ 12 W dobíjení baterie)

Ochranné prvky: zkrat, přetížení, přepětí

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Účinnost: min. 85 % při maximální zátěži

Záložní baterie:

Rozměry prostoru pro baterii: 180 × 119 × 65 mm (baterie není součástí)

Nabíjení baterie: napětím o cca. 0,8 V vyším než nastavené výstupní napětí, proudem <1 A

Ochrana proti: zkratu baterie, úplnému vybití baterie

Resetovací tlačítko: pro výměnu vadné baterie

Typ připojení: Faston konektory (6,3 mm šíře)

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň

Uzemnění šasi: propojení s ochranným vodičem

Rozměry: 364 × 197 × 72 mm

Montáž: na zeď

Pohled na vnitřní uspořádání s instalovanou baterií:



Pohled při zavřených dvířkách:



Pohled zezadu:



Pohled zprava:



Poznamenáváme, že zvláště při realizaci analogových kamerových systémů je vhodné provést uzemnění všech stínění a neživých vodivých částí na společný potenciál, kterým je v drtivé většině případů ochranný vodič. Doporučujeme provést propojení záporného pólu stejnosměrného napájení s ochranným vodičem elektrických rozvodů a stejně tak provést uzemnění všech kovových částí, stínění koaxiálních vodičů, držáků kamer atd. Jde o základní opatření proti rozdílům potenciálů, které zhoršují kvalitu obrazu. Jakož i o základní ochranu proti atmosférickému přepětí či nebezpečným dotykovým napětím.



[Manuál \(cz\)](#)



[Ostatní download](#)