

**KOSUNPOWER RSP4000P-48 4000W**

Cena celkem:	<b>15 898 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 139 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>17 487 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 590 Kč</b>
Kód zboží:	UPSKOS0013
Part No.:	RSP4000P-48
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****KOSUNPOWER RSP4000P-48 4000 W**

Měnič napětí s čistou sinusoidou, má **integrovanou nabíječku a USB výstup** (s napětím 5 V, proudem 2,1 A) pro nabíjení různých zařízení. Přístroj disponuje také **funkcí UPS** (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení). Moderní a hezký design, kvalitní zpracování, odolnost proti nárazům a spolehlivost provozu, to jsou charakteristické vlastnosti tohoto produktu. Připojení vstupu a výstupu zdroje je pomocí kryté svorkovnice se dvěma Pg průchodkami.

Ve srovnání s konkurenčními záložními zdroji vyniká zlomkovou vlastní spotřebou energie - v laboratorních podmínkách změřena **spotřeba 38-40W**, což významně zvyšuje efektivitu a snižuje nároky na baterii při dlouhodobějších zálohách. Oproti běžně naměřeným hodnotám spotřeby srovnatelných produktů jde o **úsporu až 80% energie**.

Jedná se o zařízení, určené pro dodávky střídavého proudu na místech, kde není trvalý zdroj síťového napájení. Měnič je určen pro používání zejména ve volné přírodě, na chatě anebo chalupě, na lodi, v karavanu, v kamionu, při cestování atd. Díky čisté sinusoidě na výstupu, je možné použít pro různé elektrické spotřebiče s ohledem na požadovaný příkon (W). **Integrovaná 3stupňová nabíječka** je určena pro nabíjení baterií olověných (WET-zaplavených), údržbových i bezúdržbových, gelových, AGM, EFB.

**POZOR, nabíječka není určena pro nabíjení baterií Li-ion (LiFePO4 atd.)**

- Vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost
- Použití technologie čipů SMT a pájení vlnou
- Minimální vlastní spotřeba energie - 38-40W, úspora oproti běžným UPS až 80%
- Ochrana proti přetížení, zkratu, přepólování, přehřátí (při 70 °C dojde k vypnutí)
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- Malý a tichý ventilátor, chrání před nadměrným zahříváním
- Integrovaná 3stupňová nabíječka
- Zásuvka / zapalovač cigaret jako v automobilu
- USB port (napětí 5 V, proud 2,1 A)
- Funkce UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení)

**Obsah balení:**

- Záložní zdroj

- Gumové nožičky s možností prošroubání do montážní desky
- Propojovací kabely k baterii 1m s okem M8
- Návod k obsluze

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý výkon:** 4000 W

**Špičkový výkon:** 8000 W

**Vstupní napětí:** DC 48 V

**Výstupní napětí:** AC 230 V / 50 Hz

**Účinnost:** 90 %

**Klidový příkon:** 850 mA

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 480 × 220 × 150 mm

**Hmotnost:** 13,6 kg

**Barva:** černá-zelená